

## Disjoncteur fort ampérage thermo-magnétique



Disjoncteur coupe-circuit haute performance pour montage en applique sur panneaux, tableaux de bords, boîtiers de commande

Applications : Tous types de véhicules terrestres, marines et aériens nécessitant un niveau de performance, de fiabilité et de précision garantissant une sécurité maximale  
Véhicules militaires, engins de construction et de travaux publics, de traction et de remorquage  
Équipement pour la marine et l'industrie aéronautique  
Machines diverses fonctionnant sur batterie de traction

Encombrement et poids réduits (122 grammes)

Tension maximale : 28 Volts DC

Température d'utilisation : -55 à +75°C

Mise en oeuvre ON/OFF manuelle possible

L'ampérage sur le bouton, l'état (ON ou OFF) ainsi que la bande de position sont facilement visibles

Connexions par vis M6 x 8 mm long

Perçage  $\varnothing$  12,5 mm - Serrage maxi 3 mm

Dimensions : L 75 mm maxi (y compris bouton et connexions) x l 57 mm x Ép 19 mm

Référence	Ampérage	Page Catalogue
223436	70	295
223438	80	295
223440	100	295
223442	125	295