

LED

Feu arrière modulaire à Leds - 12 ou 24 Volts - ø 95 mm



A encastrer - Fixation 2 trous ø 5 mm - Entraxe 80 mm

Ce type de feux peut être associé aux enjoliveurs présentés en accessoire

Couple de serrage des vis pour pose du feu : 0.80 N.m (Newton/mètre)

Référence	Caractéristiques	Connexion	Page Catalogue	Volts
386028	- Stop - Position	Câble 100 mm	97	24 Volts