

LED


Interrupteur - Contacteur à bouton poussoir avec voyant Led - INOX

2 Positions: ON - OFF
 Intensité max: 10 A
 Connexion: Fourni avec un connecteur précablé
 Dimensions perçage : 19 mm
 Serrage : 13 mm
 Bouton \varnothing : 22 mm
 Profondeur d'insertion avec connecteur: 48 mm
 Profondeur d'insertion sans connecteur: 35 mm



| Référence | Couleur | Volts |
|-----------|---------|-------|
| 133432B | Bleu | 12 |
| 133432C | Blanc | 12 |
| 133432O | Orange | 12 |
| 133432R | Rouge | 12 |
| 133432V | Vert | 12 |
| 133434B | Bleu | 24 |
| 133434C | Blanc | 24 |
| 133434O | Orange | 24 |
| 133434R | Rouge | 24 |
| 133434V | Vert | 24 |