



## Interrupteur rotatif - IP53

Applications diverses.  
Perçage 12 mm.  
Serrage 8 mm.  
Connexion par fiches 6.3 x 0.8.

Capacité de charge maxi 100 Watts.

Référence	Caractéristiques	Page Catalogue	Volts
140900	2 positions : Marche/Arrêt	344	12