

Interrupteur rotatif - IP53



Applications diverses.
Perçage 12 mm.
Serrage 8 mm.
Connexion par fiches 6.3 x 0.8.

Capacité de charge maxi 100 Watts.

Référence	Caractéristiques	Page Catalogue	Volts
140940	2 positions : 0-I. Avec voyant de contrôle rouge sur le bouton.	344	24